


Шина з'єднувальна (гребінка) 1P 100A, 54 модулі, 1 м

Шина з'єднувальна (гребінка) 1P 100A, 54 модулі, 1 м ЕН-BB-1100 від Electro House – це сучасне рішення для підключення автоматичних вимикачів, ПЗВ, дифавтоматів та інших захисних пристроїв. Її основне призначення – забезпечення паралельного підключення пристроїв за допомогою подання напруги певних фаз або полюсів, замінюючи застарілі способи з'єднання через саморобні перемички. Використання цієї шини у великих розподільчих щитах значно спрощує монтаж, скорочує час роботи та підвищує якість з'єднань. Вона допомагає створити акуратну і надійну розводку завдяки зменшенню кількості проводів та забезпечує якісний контакт, що виключає ризик перегрівання контактних майданчиків. Шина з'єднувальна (гребінка) виконана з міді в пластиковій ізоляції, що забезпечує надійність і довговічність. Її конструкція дозволяє легко під'єднати 54 модулів при номінальному струмі 100А. Це ідеальне рішення для швидкої та надійної організації електричних з'єднань в електрощитах, що відповідає міжнародним стандартам якості. Завдяки простому монтажу, компактності та надійності, Шина з'єднувальна (гребінка) 1P 100A, 54 модулі, 1 м від ElectroHouse є незамінним інструментом для кожного електрика.



1. Технічні характеристики

Характеристика	Параметри
Номінальний струм In	100A
Кількість полюсів	1
Кількість модулів	54
Довжина	1 м
Матеріал	Cu
Температурний діапазон	-60...+60°C
Вид	Шина гребінчаста
Країна реєстрації бренду	Україна
Виробник	Electro House

2. Схематичне позначення



3. Продукт відповідає наступним ДСТУ:

ДСТУ EN 60320-1:2015, ДСТУ EN 60947-7-1:2014

4. Вміст шкідливих речовин

Продукт не містить речовини, що можуть завдати шкоду навколишньому середовищу або здоров'ю споживача. Утилізація виробів регламентує порядок, встановлений законодавством України.

5. Перелік проведених іспитів

Всі проведені іспити відповідають нормам ДСТУ.

6. Вимоги безпеки

Особа, працююча з виробом повинна бути ознайомлена з нормативними документами и загальними Вимога-ми безпеки. Монтаж, демонтаж та обслуговування продукту робити тільки при вимкненом електроживленіабо за відсутності прямого контакту електричним провідником. Щоб уникнути ураження електричним стру-мом заборонено використання обладнання та витратні матеріали в розібраному вигляді або при наявностімеханічних дефектів. Також, забороняється проводити самостійний ремонт виробу

7. Транспортування та зберігання виробу

Виріб транспортувати і зберігати в штатній упаковці за умови захисту від механічних пошкоджень, впливатмосферних опадів і агресивних середовищ. Зберігати при температурі від -10 до +50° C

8. Гарантійні обов'язки виробника

Гарантійний ремонт виробу здійснюється при збереженні оригінальної упаковки та чеку від продавця. Га-рантійні обов'язки не розповсюджуються на випадки коли користувач намагався самостійно відремонтувативиріб (наявні сліди втручання у конструкцію виробу). Гарантія не розповсюджується на блоки живленнята витратні матеріали

9. Серія та Виробник

Номер серії: 9 номер партії: 27 Виробник: ТОВ "Елрей", Постачальник: ТОВ "Елрей" Країна походження: Китай 61085, м. Харків, вул. ак.
Проскури буд. 1, корп. 45, офіс 125, ас 2855