Технічний паспорт виробу

LED драйвер компактний 100 Вт 24 В, серія Герметична IP67, гарантія 2 роки




LED драйвер компактний 100 Вт 24 В, серія Герметична IP67, гарантія 2 роки торгової марки Electro House забезпечує стабільне живлення LED стрічки, це найважливіший компонент, що забезпечує її тривалу безперебійну роботу. Він перетворює змінний струм в постійний з необхідними для живлення світлодіодної стрічки характеристиками. Потужність драйвера 100 Вт, вихідна напруга 24 В, вихідний струм DC 4,1 А. На корпус нанесені необхідні для монтажу маркування і характеристики. Драйвер для світлодіодної стрічки EH-DR100W24G належить до серії Герметична IP67 і має ступінь захисту IP67. На цей виріб поширюється гарантія 2 роки. Так само він може використовуватися для живлення різного низьковольтного обладнання та світлодіодних освітлювальних приладів. Повністю герметичний корпус дозволяє використовувати драйвер в найнесприятливіших умовах - експлуатація в приміщеннях з підвищеною вологістю або на вулиці, може експлуатуватися при низьких і високих температурах. Пристрій має відмінний захист, але слід враховувати умови експлуатації – якість ізоляції всіх електричних з'єднань має їм відповідати.

1. Технічні характеристики

Характеристика	Параметри
Потужність	100 Вт
Серія	Герметична IP67
Тип комплектуючих	LED-драйвер
Виробник	Electro House
Вага	355 гр
Висота	2 см
Ширина	5,3 см
Довжина	19,5 см
Частота струму	50/60 Гц
Ступінь захисту (IP)	IP67
Температурний діапазон	TC:75°C TA:50°C(MAX)
Вихідне живлення	24 В
Вхідна напруга	170-265 В
Гарантія	2 роки
Вихідний струм	4,1 А

2. Схематичне позначення



3. Вміст шкідливих речовин

Продукт не містить речовини, що можуть завдати шкоду навколишньому середовищу або здоров'ю споживача. Утилізація виробів регламентує порядок, встановлений законодавством України.

4. Перелік проведених іспитів

Всі проведені іспити відповідають нормам ДСТУ.

5. Вимоги безпеки

Особа, працююча з виробом повинна бути ознайомлена з нормативними документами и загальними Вимога-ми безпеки. Монтаж, демонтаж та обслуговування продукту робити тільки при вимкненом електроживленіабо за відсутності прямого контакту електричним провідником. Щоб уникнути ураження електричним стру-мом заборонено використання обладнання та витратні матеріали в розібраному вигляді або при наявностімеханічних дефектів. Також, забороняється проводити самостійний ремонт виробу

6. Транспортування та зберігання виробу

Виріб транспортувати і зберігати в штатній упаковці за умови захисту від механічних пошкоджень, впливуатмосферних опадів і

агресивних середовищ. Зберігати при температурі від -10 до +50◦ С

7. Гарантійні обов’язки виробника

Гарантійний ремонт виробу здійснюється при збереженні оригінальної упаковки та чеку від продавця. Га-рантійні обов’язки не розповсюджуються на випадки коли користувач намагався самостійно відремонтувативиріб (наявні сліди втручання у конструкцію виробу). Гарантія не розповсюджується на блоки живленнята витратні матеріали

8. Серія та Виробник

Номер серії: 9 номер партії: 27 Виробник: ТОВ "Елрей", Постачальник: ТОВ "Елрей" Країна походження: Китай 61085, м. Харків, вул. ак. Проскури буд. 1, корп. 45, офіс 125, ас 2855