

Конектор двосторонній на 2 контакти 600В, 32А, сірий


Конектор двосторонній на 2 контакти 600В, 32А, сірий EH-CONN-2S2 від Electro House – це ідеальне рішення для надійного та швидкого електричного з'єднання. Цей універсальний клемник призначений для сполучення різних електропроводів, завдяки чому його можна використовувати в широкому спектрі електричних систем. Конструкторські особливості дозволяють з'єднувати дроти з перетином 0,08-4 мм², що робить його гнучким і зручним у використанні. Корпус конектора виготовлений з високоміцного вогнетривкого пластику, що відповідає міжнародним стандартам якості. Це забезпечує довговічність і стійкість до механічних пошкоджень. Клема легко встановлюється в розподільний ящик або монтажну коробку, що робить її ідеальною для професійного монтажу електропроводки. Завдяки простоті установки, для з'єднання проводів не потрібно використовувати додаткові інструменти. Досить вставити струмовивідні проводки з обох сторін конектора та натиснути на три зручні важелі, щоб здійснити надійне самозатискне з'єднання. Це дозволяє уникнути традиційних методів, таких як пайка, спрощуючи процес монтажу та скорочуючи час. Конектор двосторонній на 2 контакти 600В, 32А, сірий від ElectroHouse – це не лише зручний, але й безпечний вибір для електричних систем, де потрібні висока якість та надійність. Незалежно від того, чи ви є професіоналом, чи аматором, цей конектор стане відмінним доповненням до вашого електричного арсеналу. Обираючи наш продукт, ви отримуєте гарантовану безпеку, простоту у використанні та високу ефективність у роботі з електропроводкою.



1. Технічні характеристики

Характеристика	Параметри
Кількість гнізд	2
Виміряна напруга, В	600В
Номинальний струм Іп	32А
Перетин	0,08-4 мм ²
Виміряна напруга розряду, кВ	4
Матеріал	пластик
Колір	сірий
Тип	Клеми
Вид монтажу	Гнучкий
Ціна за	1 шт

2. Схематичне позначення



3. Продукт відповідає наступним ДСТУ:

ДСТУ EN 60947-7-2:2017, ДСТУ ІЕС 60947-7-1:2007, ДСТУ EN 60947-7-1:2017

4. Вміст шкідливих речовин

Продукт не містить речовини, що можуть завдати шкоду навколишньому середовищу або здоров'ю споживача. Утилізація виробів регламентує порядок, встановлений законодавством України.

5. Перелік проведених іспитів

Всі проведені іспити відповідають нормам ДСТУ.

6. Вимоги безпеки

Особа, працююча з виробом повинна бути ознайомлена з нормативними документами и загальними Вимога-ми безпеки. Монтаж, демонтаж та обслуговування продукту робити тільки при вимкненом електроживленіабо за відсутності прямого контакту електричним провідником. Щоб уникнути ураження електричним стру-мом заборонено використання обладнання та витратні матеріали в розібраному вигляді або при наявностімеханічних дефектів. Також, забороняється проводити самостійний ремонт виробу

7. Транспортування та зберігання виробу

Виріб транспортувати і зберігати в штатній упаковці за умови захисту від механічних пошкоджень, впливу атмосферних опадів і агресивних середовищ. Зберігати при температурі від -10 до +50° C

8. Гарантійні обов'язки виробника

Гарантійний ремонт виробу здійснюється при збереженні оригінальної упаковки та чеку від продавця. Гарантійні обов'язки не розповсюджуються на випадки коли користувач намагався самостійно відремонтувати виріб (наявні сліди втручання у конструкцію виробу). Гарантія не розповсюджується на блоки живлення та витратні матеріали

9. Серія та Виробник

Номер серії: 9 номер партії: 27 Виробник: ТОВ "Елрей", Постачальник: ТОВ "Елрей" Країна походження: Китай 61085, м. Харків, вул. ак. Проскури буд. 1, корп. 45, офіс 125, ас 2855