Технічний паспорт виробу

Конектор для з'єднання проводів на 2 контакти, 250В , 5А


Конектор для з'єднання проводів на 2 контакти, 250В , 5А EH-CONN-PSC від Electro House – це надійне та зручне рішення для швидкого з'єднання проводів без використання спеціальних інструментів. Самозажимний механізм дозволяє легко і швидко змінювати з'єднання, нарощувати кабель або використовувати провідники з різним перетином чи матеріалом. Завдяки двом фіксуючим важілям, коннектор забезпечує надійне з'єднання та дозволяє без зусиль роз'єднати контакти під час монтажних робіт. Виготовлений з високоякісного негорючого пластику, коннектор володіє підвищеними захисними властивостями проти зовнішніх впливів, що гарантує довговічність і безпеку експлуатації. Він також ефективно захищає контактні пари від корозії та окислювальних процесів, що робить його ідеальним вибором для тривалого використання. Коннектор можна легко встановити в розподільній коробці або щиті, що значно спрощує процес монтажу. Придбати Конектор для з'єднання проводів на 2 контакти, 250В , 5А від ElectroHouse – це забезпечити свій електричний монтаж надійними і довговічними компонентами, які відповідають найвищим стандартам якості та безпеки.



1. Технічні характеристики

Характеристика	Параметри
Тип	Клеми
Матеріал пружини	Нержавіюча сталь 301
Матеріал корпусу	вогнетривкий нейлон
Номінальний струм	5А
Ціна за	1 шт
Виміряна напруга, В	250В
Перетин	0,5-2,5 мм²
Вид монтажу	Гнучкий
Кількість гнізд	2
Довжина зачищення	10-12 мм / 0,47 дюйма

2. Схематичне позначення



3. Продукт відповідає наступним ДСТУ:
ДСТУ EN 60947-7-2:2017, ДСТУ IEC 60947-7-1:2007, ДСТУ EN 60947-7-1:2017

4. Вміст шкідливих речовин

Продукт не містить речовини, що можуть завдати шкоду навколишньому середовищу або здоров'ю споживача. Утилізація виробів регламентує порядок, встановлений законодавством України.

5. Перелік проведених іспитів

Всі проведені іспити відповідають нормам ДСТУ.

6. Вимоги безпеки

Особа, працююча з виробом повинна бути ознайомлена з нормативними документами и загальними Вимога-ми безпеки. Монтаж, демонтаж та обслуговування продукту робити тільки при вимкненом електроживленіабо за відсутності прямого контакту електричним провідником. Щоб уникнути ураження електричним стру-мом заборонено використання обладнання та витратні матеріали в розібраному вигляді або при наявностімеханічних дефектів. Також, забороняється проводити самостійний ремонт виробу

7. Транспортування та зберігання виробу

Виріб транспортувати і зберігати в штатній упаковці за умови захисту від механічних пошкоджень, впливуатмосферних опадів і агресивних середовищ. Зберігати при температурі від -10 до +50◦ С

8. Гарантійні обов'язки виробника

Гарантійний ремонт виробу здійснюється при збереженні оригінальної упаковки та чеку від продавця. Га-рантійні обов‘язки не розповсюджуються на випадки коли користувач намагався самостійно відремонтувативиріб (наявні сліди втручання у конструкцію виробу). Гарантія не розповсюджується на блоки живленнята витратні матеріали

9. Серія та Виробник

Номер серії: 9 номер партії: 27 Виробник: ТОВ "Елрей", Постачальник: ТОВ "Елрей" Країна походження: Китай 61085, м. Харків, вул. ак. Проскури буд. 1, корп. 45, офіс 125, ас 2855