

LED драйвер компактний 48 Вт 12 В, серія Тонка, гарантія 2 роки


LED драйвер компактний 48 Вт 12 В, серія Тонка, гарантія 2 роки торгової марки Electro House забезпечує стабільне живлення LED стрічки, це найважливіший компонент, що забезпечує її тривалу безперебійну роботу. Він перетворює змінний струм в постійний з необхідними для живлення світлодіодної стрічки характеристиками. Потужність драйвера 48 Вт, вихідна напруга 12 В, вихідний струм DC 4А. На корпус нанесена вся необхідна для монтажу маркування і характеристики. Драйвер для світлодіодної стрічки EH-DR48WL належить до серії Тонка і має ступінь захисту IP20. На цей виріб поширюється гарантія 2 роки. Так само він може використовуватися для живлення різного низьковольтного обладнання та світлодіодних освітлювальних приладів. Тонкий драйвер для світлодіодної стрічки може використовуватися в умовах обмеженого простору, його можна розмістити практично в будь-якому зручному місці. Це потрібно для того, щоб виріб не був на видноті й не псував інтер'єр. Бажано розміщувати LED драйвер якомога ближче до світлодіодної стрічки, щоб уникнути втрат через довжину кабелю. Саме тоді виникає питання, як приховано розмістити драйвер так, щоб він знаходився максимально близько від LED стрічки. LED драйвер EH-DR48WL, виконаний у форматі super slim driver, найкращим чином підходить для такої установки. Найбільш часто використовується для організації інтер'єрного підсвічування об'єктів, наприклад для підсвічування дзеркал і меблів. Слім драйвер призначений для використання в приміщеннях з нормальним рівнем вологості, для експлуатації в інших умовах ви можете підібрати драйвер нашого бренду іншої серії.



1. Технічні характеристики

Характеристика	Параметри
Потужність	48 Вт
Вхідна напруга	170-265 В
Вихідне живлення	12 В
Температурний діапазон	TC:75°C TA:50°C(MAX)
Ступінь захисту (IP)	IP20
Частота струму	50/60 Гц
Довжина	26 см
Ширина	1,8 см
Висота	1,7 см
Вага	63 гр
Виробник	Electro House
Тип комплектуючих	LED-драйвер
Серія	Тонка
Гарантія	2 роки
Вихідний струм	4А

2. Схематичне позначення



3. Вміст шкідливих речовин

Продукт не містить речовини, що можуть завдати шкоду навколишньому середовищу або здоров'ю споживача. Утилізація виробів регламентує порядок, встановлений законодавством України.

4. Перелік проведених іспитів

Всі проведені іспити відповідають нормам ДСТУ.

5. Вимоги безпеки

Особа, працююча з виробом повинна бути ознайомлена з нормативними документами і загальними Вимога-ми безпеки. Монтаж, демонтаж та обслуговування продукту робити тільки при вимкненом електроживленіабо за відсутності прямого контакту електричним

провідником. Щоб уникнути ураження електричним струмом заборонено використання обладнання та витратні матеріали в розібраному вигляді або при наявності механічних дефектів. Також, забороняється проводити самостійний ремонт виробу

6. Транспортування та зберігання виробу

Виріб транспортувати і зберігати в штатній упаковці за умови захисту від механічних пошкоджень, впливу атмосферних опадів і агресивних середовищ. Зберігати при температурі від -10 до +50° C

7. Гарантійні обов'язки виробника

Гарантійний ремонт виробу здійснюється при збереженні оригінальної упаковки та чеку від продавця. Гарантійні обов'язки не розповсюджуються на випадки коли користувач намагався самостійно відремонтувати виріб (наявні сліди втручання у конструкцію виробу). Гарантія не розповсюджується на блоки живлення та витратні матеріали

8. Серія та Виробник

Номер серії: 9 номер партії: 27 Виробник: ТОВ "Елрей", Постачальник: ТОВ "Елрей" Країна походження: Китай 61085, м. Харків, вул. ак. Проскури буд. 1, корп. 45, офіс 125, ас 2855