

LED драйвер компактний 60 Вт 12 В, серія Стандарт IP20, гарантія 2 роки


LED драйвер компактний 60 Вт 12 В, серія Стандарт IP20, гарантія 2 роки торгової марки Electro House призначений для стабільного живлення LED стрічок та є одним із ключових компонентів, що забезпечує їхню тривалу й безперебійну роботу. Пристрій перетворює змінний струм на постійний із характеристиками, необхідними для живлення світлодіодної стрічки. Потужність драйвера становить 60 Вт, вихідна напруга — 12 В. Драйвер EH-DR60W12 для світлодіодної стрічки належить до серії Стандарт IP20 та має ступінь захисту IP20. На корпусі нанесено всі необхідні технічні характеристики й маркування, що спрощують монтаж і підключення. На виріб поширюється гарантія 2 роки. Крім LED стрічок, драйвер може використовуватися для живлення іншого низьковольтного обладнання та світлодіодних освітлювальних приладів. Модель призначена для експлуатації в приміщеннях із нормальним рівнем вологості та запиленості. Конструкція драйвера передбачає пасивне охолодження через вентиляційні отвори в корпусі, тому під час монтажу рекомендується встановлювати його в місці, зручному для обслуговування, не перекриваючи вентиляційні отвори. Це забезпечує належне охолодження та стабільну роботу пристрою. Для експлуатації в умовах обмеженого простору або підвищеної вологості в асортименті Electro House представлені драйвери інших серій.



1. Технічні характеристики

Характеристика	Параметри
Потужність	60 Вт
Серія	Стандарт IP20
Тип комплектуючих	LED-драйвер
Виробник	Electro House
Вага	73 гр
Висота	2,3 см
Ширина	3,4 см
Довжина	12 см
Частота струму	50/60 Гц
Ступінь захисту (IP)	IP20
Температурний діапазон	TC:75°C TA:50°C(MAX)
Вихідне живлення	12 В
Вхідна напруга	170-265 В
Гарантія	2 роки

2. Схематичне позначення



3. Вміст шкідливих речовин

Продукт не містить речовини, що можуть завдати шкоду навколишньому середовищу або здоров'ю споживача. Утилізація виробів регламентує порядок, встановлений законодавством України.

4. Перелік проведених іспитів

Всі проведені іспити відповідають нормам ДСТУ.

5. Вимоги безпеки

Особа, працююча з виробом повинна бути ознайомлена з нормативними документами и загальними Вимога-ми безпеки. Монтаж, демонтаж та обслуговування продукту робити тільки при вимкненом електроживленіабо за відсутності прямого контакту електричним провідником. Щоб уникнути ураження електричним струмом заборонено використання обладнання та витратні матеріали в розібраному вигляді або при наявності механічних дефектів. Також, забороняється проводити самостійний ремонт виробу

6. Транспортування та зберігання виробу

Виріб транспортувати і зберігати в штатній упаковці за умови захисту від механічних пошкоджень, впливу атмосферних опадів і агресивних середовищ. Зберігати при температурі від -10 до +50° C

7. Гарантійні обов'язки виробника

Гарантійний ремонт виробу здійснюється при збереженні оригінальної упаковки та чеку від продавця. Гарантійні обов'язки не розповсюджуються на випадки коли користувач намагався самостійно відремонтувати виріб (наявні сліди втручання у конструкцію виробу). Гарантія не розповсюджується на блоки живлення та витратні матеріали

8. Серія та Виробник

Номер серії: 9 номер партії: 27 Виробник: ТОВ "Елрей", Постачальник: ТОВ "Елрей" Країна походження: Китай 61085, м. Харків, вул. ак. Проскури буд. 1, корп. 45, офіс 125, ас 2855