

# Технічний паспорт виробу

## LED драйвер 300 Вт 12 В, серія IP20 Pro, гарантія 4 роки


LED драйвер 300 Вт 12 В, серія IP20 Pro, гарантія 4 роки ЕН-DRP300W12 від Electro House – це надійне рішення для стабільного живлення світлодіодних пристроїв. Завдяки потужності 300 Вт і вихідній напрузі 12 В (струм 25 А, частота 50/60 Гц), він забезпечує ефективну та безпечну роботу LED-освітлення. Драйвер працює в широкому діапазоні вхідної напруги від 110V до 260V, що дозволяє використовувати його в різних електромережах. Корпус пристрою відповідає класу захисту IP20, що підходить для встановлення у внутрішніх приміщеннях. Висока якість комплектуючих та продумана конструкція роблять цей драйвер довговічним і безпечним у використанні. Серія Pro гарантує надійну роботу пристрою протягом усього терміну експлуатації, а 4-річна гарантія підтверджує його високу якість. LED-драйвер ЕН-DRP60W12 – це вибір професіоналів для якісного та стабільного освітлення!



### 1. Технічні характеристики

| Характеристика       | Параметри     |
|----------------------|---------------|
| Потужність           | 300 Вт        |
| Серія                | IP20 Pro      |
| Тип комплектуючих    | LED-драйвер   |
| Виробник             | Electro House |
| Висота               | 28 мм         |
| Ширина               | 50 мм         |
| Довжина              | 235 мм        |
| Частота струму       | 50/60 Гц      |
| Ступінь захисту (IP) | IP20          |
| Вихідне живлення     | 12 В          |
| Вхідна напруга       | 110-260 В     |
| Гарантія             | 4 роки        |
| Вихідний струм       | 25 А          |

### 2. Схематичне позначення



### 3. Вміст шкідливих речовин

Продукт не містить речовини, що можуть завдати шкоду навколишньому середовищу або здоров'ю споживача. Утилізація виробів регламентує порядок, встановлений законодавством України.

### 4. Перелік проведених іспитів

Всі проведені іспити відповідають нормам ДСТУ.

### 5. Вимоги безпеки

Особа, працюючи з виробом повинна бути ознайомлена з нормативними документами і загальними Вимога-ми безпеки. Монтаж, демонтаж та обслуговування продукту робити тільки при вимкненому електроживленні або за відсутності прямого контакту електричним провідником. Щоб уникнути ураження електричним струмом заборонено використання обладнання та витратні матеріали в розібраному вигляді або при наявності механічних дефектів. Також, забороняється проводити самостійний ремонт виробу

### 6. Транспортування та зберігання виробу

Виріб транспортувати і зберігати в штатній упаковці за умови захисту від механічних пошкоджень, впливатимосферних опадів і агресивних середовищ. Зберігати при температурі від -10 до +50° C

### 7. Гарантійні обов'язки виробника

Гарантійний ремонт виробу здійснюється при збереженні оригінальної упаковки та чеку від продавця. Гарантійні обов'язки не розповсюджуються на випадки коли користувач намагався самостійно відремонтувати виріб (наявні сліди втручання у конструкцію

виробу). Гарантія не розповсюджується на блоки живлення та витратні матеріали

#### **8. Серія та Виробник**

Номер серії: 9 номер партії: 27 Виробник: ТОВ "Елрей", Постачальник: ТОВ "Елрей" Країна походження: Китай 61085, м. Харків, вул. ак. Проскури буд. 1, корп. 45, офіс 125, ас 2855